

Inloginstructie voor de applicatie GIL

1. Ga naar <http://gil.prorail.nl/>
2. Op de inlog pagina vul uw login, wachtwoord en het grid token in.

Aanmelden						
Gebruikersnaam	<gebruikersnaam>					
Wachtwoord						
Grid Token						
<button>Log On</button>						

5	7	8	2	7	6	4
0	1	2	1	3	9	1
4	0	6	7	6	9	2
3	5	2	5	0	6	4
7	4	9	1	2	3	9
4	8	9	0	3	5	8
1	3	0	7	6	8	5

Grid Token Vergeten?

3. U zult doorgeleid worden naar GIL.

Regio Geocode GILblad GIL Geul GEUL 1.1.0.352

GIL

In GIL kan de inhoud van de geulen, zoals weergegeven op de Kabelsituatie, Riolering en Drainage, Water- en Brandleidingen, Wisselverwarming en Gas-tekeningen bekeken worden. Hieronder worden de belangrijkste functionaliteiten van GIL beschreven.

Geulblad inhoud tonen

1. Kies bovenin het scherm voor een regio

(optioneel)

2. Kies een geocode

3. Kies een GIL blad.

Kabelsituatie-tekeningen hebben KS in de naam. Riolering en Drainage-tekeningen hebben RD in de naam. Water- en Brandleidingen-tekeningen hebben WB in de naam. Wisselverwarming en Gas-tekeningen hebben WV in de naam.

4. Klik op de knop 'GIL'

In het beeld wordt nu de inhoud het geselecteerde blad getoond.

Regio

R-Z

Geocode

057 Eindhoven - We

GILblad

057KS01

GIL

Geul

GEUL

1.1.0.352

A: GILblad (met alle Kabels & Geulen)

GILblad 057KS01

Geocode 057

Geocode naam Eindhoven - Weert

PDF

EXCEL

ZOEKEN

KABEL OP ALLE GILBLADEN

VORIGE GILBLAD

VOLGENDE GILBLAD

1 tot 10 van 185

Kabel naam	Oude Kabel naam	Van object	Naar object	Kabel type	Kabel groep	Kabel subgroep	Opmerking	Vorige GILblad	Volgende GILblad	Kabel nummer
140D051	NS 140 D51	os EHV-Z	KOPPELING km 3...	HDPE40+96xSM	T	G	Kabel op 618K04/18 gewijzigd op 12-08-14 Kabel o...	618KS04	057KS02	6974973
B00052		VL/CV EHV	rh 100	HDPE40 mm (+5x10)	T	G		618KS04	057KS02	7782030
NS 140 D52		rh 10 EHV	KOPPELING km 3...	HDPE40	T	G	Kabel op 618K04/20 gewijzigd op 12-08-14 Kabel o...	618KS04	057KS02	6936686
139 IT A		LM 2408	ss EHV	5x4x1	T	ITA	139 IT A verdere ligging onbekend	618KS04		4201414
140 AB I		HSK AC703	HSK 703B	2x16 EG-YMeKas	E	AB			057KS02	7784116

Geul inhoud tonen

1. Zorg dat de geulblad inhoud getoond wordt (zie hierboven).
2. Kies bovenin een geul
3. Klik op de knop 'Geul'

In het beeld wordt nu de inhoud de geselecteerde geul getoond.

Regio R-Z Geocode 057 Eindhoven - We GILblad 057KS01 GIL Geul 25 GEUL 1.1.0.352

D: Alle Kabels in een Geul

GILblad 057KS01 Geul nummer 25

PDFEXCELKABEL OP ALLE GILBLADENVORIGE GILBLADVOLGENDE GILBLAD1 tot 18 van 18

Kabel naam	Oude Kabel naam	Van object	Naar object	Kabel type	Groep	Subgroep	Vorige GILblad	Volgende GILblad
B00052		VL/CV EHV	rh 100	HDPE40 mm (+5x10)	T	G	618KS04	057KS02
140 AB I		os EHV-Z	HSK AD703	2x16 EG-YMeKas	E	AB	618KS04	
10/AD703/1		rh 10 EHV	RK AD703	34x1,5	B	KK	618KS04	
10/AD703/2		rh 10 EHV	RK AD703	34x1,5	B	KK	618KS04	

Overig

Binnen de diverse schermen van GIL kan ook doorgeklikt worden op de verbindingregel (dubbelklik) naar meer informatie over posities, kabelnamen, geulnummers en naar aansluitende GIL bladen.

Regio R-Z Geocode 057 Eindhoven - We GILblad 057KS01 GIL Geul GEUL 1.1.0.352

C: Loop van een Kabel op alle GILbladen

Kabel naam B00052 Van object VL/CV EHV Kabel type HDPE40 mm (+5x10) Kabel groep T
Oude Kabel naam Naar object rh 100 Kabel nummer 7782030 Kabel subgroep G

GILBLADVORIGE GILBLADVOLGENDE GILBLAD1 tot 5 van 5

GILblad	Vorige GILblad	Volgende GILblad	Opmerking
618KS04	618KS03	057KS01	
057KS01	618KS04	057KS02	
057KS02	057KS01	057KS03	
057KS03	057KS02	057KS04	
057KS04	057KS03	057KS05	

GIL downloaden uit SAP PLM

Indien vanuit SAP PLM een export wordt opgestart, wordt een Excel-blad gegenereerd met de inhoud van het geulblad. Dit document kan voor revisies gebruikt worden. De GIL kan ook worden gedownload in SAP via het volgende scherm.

Mijn configuratie beheersing

Info Mijn configuratie beheersing **Configuratie beheersing**

Detailnavigatie

- Mijn cb taken
- Projecten
- Zoeken op data
 - Equipment
 - Document Info Record
 - Download GIL lijst**
- Object selectie
- PSB editor
- Melding

GIL-bladen downloaden

Terugzetten Overnemen

Projectnummer: Tot

DIR nummer: Tot

Tekeningnummer: Tot